



100% renewable energy!

Our goal is to offer our customers complete solar panel solutions that would help customers reduce their electricity bills and increase their independence from the energy market.



### **Правила внутреннего трудового распорядка и требования электробезопасности на строительной площадке Smartecon OÜ (Генеральный подрядчик)**

1. Рабочим языком на строительном объекте является эстонский. На собраниях на тему строительства по договоренности параллельно с эстонским могут использоваться другие языки. Лицо, использующее другие языки помимо эстонского, должно убедиться, что его однозначно и правильно понимают.
2. Работами руководит назначенный с этой целью начальник объекта или прораб. Начальник объекта или прораб заносит в основанную на ответственности систему учета данные о поступивших на строительный объект материалах и инструментах и подписывает накладные. Прораб должен быть оснащен мобильным устройством связи, по которому представитель Генподрядчика может связаться с ним в течение всего рабочего времени.
3. Чертежи и другую необходимую для работы информацию предоставляет представитель Генерального подрядчика.
4. Общее рабочее время на объекте — 7:00 – 23:00. Каждый подрядчик указывает свои конкретные рамки рабочего времени в списке, представляемом Охране и Генеральному подрядчику. Вне указанного рабочего времени пребывание на строительном объекте запрещено или допускается при наличии специальных разрешений. Право на выдачу специального разрешения есть только у Генерального подрядчика.
5. Рабочие подрядчика должны носить соответствующую спецодежду с отличительными знаками своего работодателя, каску и другие средства защиты и безопасности в соответствии с выполняемыми рабочими операциями.
6. Все Подрядчики обязаны ежедневно информировать представителя, назначенного Генеральным подрядчиком, о числе рабочих, работающих на строительном объекте, и характере работ.
7. Подрядчик в конце рабочего дня убирает мусор и остатки материалов и вывозит их в специально отведенное для этого место за пределами здания. По окончании работ Подрядчик должен убрать рабочее место для нового подрядчика. За вывоз упаковки и тары со строительного объекта каждый Подрядчик несет ответственность сам. Вывоз должен осуществляться не реже одного раза в неделю.
8. По договоренности с Генеральным подрядчиком материалы по возможности складировются с учетом недельной потребности.
9. В случае повреждения готовых конструкций расходы на восстановительные работы несет нарушитель. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и надлежащее использование вверенных ему инструментов и материалов.
10. Все работники обязаны воздерживаться от действий, препятствующих выполнению другими работниками своих трудовых обязанностей.
11. На строительном объекте установлен общественный туалет (туалеты). Запрещается отправлять естественные потребности в других местах на строительном объекте, и соответствующие действия наказываются денежным штрафом.



12. Подрядчик обязан немедленно установить необходимые для обеспечения безопасности ограждения/ покрытия на открытых проемах и других опасных конструкциях, а также обозначить опасные зоны соответствующими щитами. Самовольное перемещение таких ограждений и щитов не допускается даже во время работы за ними.

13. Охрана строительного объекта и Генеральный подрядчик вправе проверять прибывающих на строительный объект лиц, находящихся на нем или покидающих его, а также их вещи с целью предотвращения хищений.

14. В случае возникновения проблем на строительном объекте решением в первую очередь занимается назначенный Генеральным подрядчиком представитель.

15. На строительном объекте могут быть установлены камеры видеонаблюдения. Их назначение — обеспечить круглосуточную охрану объекта.

**Представитель Подрядчика (лицо, ответственное за безопасное проведение работ) обязан проследить и проверить, что рабочие, работающие под его руководством, перед началом работ прошли надлежащий инструктаж, имеют необходимые свидетельства об обучении навыкам для выполнения соответствующих работ и прошли медицинский осмотр, требуемый для выполнения соответствующей работы.**

#### **16. НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ЗАПРЕЩЕНО:**

16.1. Находиться без надобности в местах, не связанных напрямую с выполнением возложенных на работников трудовых заданий.

16.2. Курение на рабочем месте. В случае необходимости отводятся и обозначаются отдельные места для курения.

16.3. Употребление алкоголя и наркотиков и нахождение в нетрезвом состоянии на строительном объекте.

16.4. Въезд и стоянка автомобилей без разрешения Генподрядчика.

16.5. Нахождение без причины посторонних лиц.

#### **ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:**

17. Все подрядчики несут ответственность за квалификацию своих работников по электробезопасности и за соответствие используемого ими при строительстве электрооборудования действующим правилам эксплуатации и техники безопасности.

18. Электрические средства труда и удлинители разрешается подключать к электросети строительного объекта только через соответствующие штепсельные розетки (трех- и пятиконтактные) на щитках. Разрешается использовать только гибкие кабели с медными жилами. Для питания электрического ручного инструмента и переносных светильников подрядчик должен использовать удлинители, оснащенные устройством защитного отключения.

19. Электрические мощности, подключаемые к распределительным щитам (однофазные свыше 2 кВт и трехфазные свыше 5 кВт), должны быть предварительно согласованы с электротехническим персоналом объекта.

20. Строительно-монтажные и демонтажные работы вблизи кабельных трасс могут проводиться с ведома организации, эксплуатирующей кабели, и электротехнического персонала объекта, а при необходимости под их надзором. О крупных работах необходимо сообщать за 2 дня.



## 21. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключать к электрической сети объекта оборудование, не соответствующее правилам эксплуатации и техники безопасности (они будут выведены из работы);
- перестановка кабелей и распределительных щитов неэлектротехническим персоналом;
- ремонт и замена плавких предохранителей в распределительных щитах;
- отключение контуров заземления и заземляющих проводов;
- снятие плакатов и защит кабеля;
- использование ближе 1 метра к кабелю ломов, кирок, пневматических молотков, дисковых режущих инструментов и т. п.
- проезд по электрическим кабелям подъемников, тележек и прочих транспортных средств.

22. В случае неоднократного нарушения подрядчиком требований электробезопасности принимаются следующие меры:

- проверяются документ, подтверждающий квалификацию по электробезопасности лица, ответственного за соответствующую безопасность труда, и результаты проверки знаний по электробезопасности, проведенной для работников своего предприятия;
- при отсутствии вышеуказанных документов субподрядчику запрещается подключение электрооборудования к электроосети объекта;
- за каждое последующее нарушение требований электробезопасности назначается штраф в размере 500 евро.

23. Работникам без опознавательных знаков фирмы потребление электричества на строительном объекте запрещено.

За нарушение этих правил представитель Генерального подрядчика может оштрафовать подрядчика на сумму до 500 евро за каждое нарушение, в исключительных случаях также потребовать удаления работника, нарушившего правила, со строительного объекта.

Данные правила составлены на эстонском языке и должны быть размещены на объекте на видном месте.

